

Bir yangın olması durumunda, ne yapmalıyım?

- » Sakin kalın!
- » Yoğun dumanda, mümkün olduğunca yere yakın alanda hareket edin.
- » Orada bulunan tüm kişilerle birlikte derhal konutu terk edin. **Dikkat!** Kaçarken duman altı olmuş merdivenleri kullanmayın, çünkü yangın dumanından birkaç kez teneffüs edilmesi dahi, insanda bilinç kaybına ve ardından ölüme yol açmaktadır.
- » Kendinizi riske atmadan, aynı evi paylaştığınız yaşlı, engelli ve hasta kişilere yardımcı olun.
- » Yangın ve dumanın yayılmasını önlemek için, yanmakta olan odalardaki kapıları ve pencereleri kapalı tutun.
- » Asansörleri kullanmayın.
- » Evdeki diğer kişileri uyarın.
- » **Yangını, 112 telefon numarası üzerinden itfaiyeye ihbar edin.**

Yangın ihbarı sırasında itfaiye için gereken bilgiler:

- » **Kimsiniz (isim, telefon numarası)?**
- » **Neresi yanıyor (adres)?**
- » **Ne oldu (yangının büyüklüğü)?**
- » **Durum nasıl (yaralanmalar vb.)?**
- » **İtfaiyeden gelecek talimatları bekleyin.**

Sorular / Arızalar

Fonksiyon kontrolü sırasında duman dedektörünün arızalı olduğunu saptarsanız, lütfen destek hattımızı kullanarak bina yönetimine / ev sahibinize derhal haber verin:

degewo Hasar Destek Hattı:
(0)30 26485-5000

Almanya'daki sabit hatlardan gelen çağrılarda yerel tarife ve tek fiyat uygulanmaktadır. Cep telefonu çağrı ücretleri, ilgili hizmet sağlayıcısının tarifesine bağlı olmaktadır.

1257-Sonderdruck-degewo-11-2017



**Güvenliğiniz için
en iyi duman dedektörü.**

Yaşamınızı korumak için

Yaşadığınız mekânlara, HDv Sensys duman dedektörü kurunuz: Avrupa'da imal edilmiş, yüksek nitelikli bir Detectomat ürünü.

Bu cihazların kurulumu, yaşamınızı ve sağlığınızı korumak içindir.

Monte edilen cihazlar, için için yanan yangınlara ve duman oluşumu gösteren açık yangınlara karşı, sizi erkenden ve güvenilir bir şekilde uyarır. Bu sayede kendinizin ve konutta bulunan diğer kişilerin güvenliğini sağlayabilmek ve 112 telefon numarasından itfaiyeyi çağırmanız için yaşamsal önemde bir süre kazanırsınız.

Konfor özellikleri ile donatılmış çok gelişmiş bir cihaz

Yüksek teknoloji cihazı HDv Sensys, alarm bölgesinde duman olup olmadığını sürekli olarak kontrol eder. Bir yangın saptandığında, bunu güçlü bir alarm sesi ve yanıp sönen bir kırmızı göstergeyle bildirir.

Normal çalışma modunda, işitilir veya görünür arıza sinyalleri vermez. Cihazın duman algılaması görsel olarak gerçekleştiğinden, cihaz, herhangi bir zararlı ışın yaymaz.



Doğru montaj – Güvenliğinizin teminatı

Duman dedektörleri, bağlayıcı DIN 14676 uygulama standartları uyarınca monte edilmektedir. Dolayısıyla, duman dedektörlerinin ilk kez monte edildikleri yerlerden sökülüp başka bir yere monte edilmesine izin verilmez. HDv Sensys'in boyanması, duvar kâğıdı ile kaplanması veya üzerinin örtülmesi, cihazın arıza yapmasına, hatta devre dışı kalmasına neden olur. Prensip olarak, HDv Sensys'in, yalnızca konutun olağan kullanımını nedeniyle oluşan kirlenmelere maruz kalması beklenmektedir.

Duman dedektörleri, yangını söndürmez, yalnızca yangın alarmı verir. HDv Sensys'in hasar görmesi durumunda, bina yönetiminize veya ev sahibinize başvurun.

Yıllık bakım

HDv Sensys, sabit lehimlenmiş, yüksek performanslı bir lityum pille donatılmıştır; dolayısıyla kullanım ömrü boyunca bu pilin değiştirilmesine gerek yoktur. Bununla birlikte, yılda bir kez DIN 14676 uyarınca bakım işlemi gerekmektedir. Berlin Eyalet İnşaat Yönetmeliği, cihazın işleme hazır halde bulunmasını sağlamanın, esas itibarıyla, kiracının sorumluluğunda olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, yıllık denetim, bakım ve fonksiyon kontrolü işlemlerinin üretici spesifikasyonlarına göre yapılmasını sağlamalısınız (kullanım kılavuzu montaj sırasında teslim edilir). Bununla birlikte, ayrıca duman dedektörünün fonksiyonu ve dedektörün konumunun değişmediği kontrol edilmelidir.

Duman dedektörü bir sinyal verdiğinde ne yapmalıyım?

Sakin kalın. Süregelen bir sinyal sesi işittiğinizde, odalarınızda bir ateş olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir ateş görmüyorsanız, test düğmesine basarak ses kapatmayı etkinleştirin (bunu, örneğin bir süpürge sapıyla da yapabilirsiniz). Ses kapatma işlemi, sinyal sesini en azından 10 saat boyunca bastırır. Bu süre boyunca dedektör, her 10 saniyede bir yanıp sönerek cihazın sessiz moda olduğunu bildirir. Söz konusu odayı iyice havalandırın ve su buharı, yemek buharı veya tehlike arz etmeyen diğer duman kaynaklarının mevcut olup olmadığını kontrol edin. Mekânı havalandırıp, olası nedenler ortadan kaldırıldıktan sonra, duman dedektörü normal çalışmaya devam eder.

Eğer dedektör, görsel ve sesli sinyaller vermeye devam ederse, bu durumda bir arıza söz konusudur. Eğer dedektör, her 40 saniyede bir kısa bir sinyal sesi verip, aynı anda yanıp sönyorsa, o zaman cihaz arızalanmıştır. Bu durumda, arka sayfada belirtilen hasar destek hattını arayın ve arızayı bildirin.