

Как мне реагировать при пожаре?

- » Сохраняйте спокойствие!
- » В случае сильного замедления держитесь как можно ближе к полу.
- » Немедленно покиньте квартиру вместе со всеми присутствующими. Внимание! Категорически запрещается выходить по задымленной лестничной клетке, так как всего лишь несколько вдохов дыма ведут к потере сознания, а затем к смерти.
- » Помогите пожилым и больным людям, а также людям с ограниченными возможностями, не подвергая опасности себя самого.
- » Держите закрытыми двери и окна горящих помещений, чтобы предотвратить распространение огня и дыма.
- » Не пользуйтесь лифтами.
- » Предупредите других жильцов дома.
- » **Сообщите о пожаре в пожарную часть по номеру 112.**

Важная информация для пожарной части:

- » **Кто вы (ФИО, телефон и т. д.)?**
- » **Где пожар (адрес)?**
- » **Что случилось (масштаб пожара)?**
- » **Сведения о ситуации (пострадавшие и т. д.)?**
- » **Ожидайте указаний от пожарной части.**

1 257-Sonderdruck degewo-11-2017

Вопросы/неисправности

Если при проверке работоспособности оказалось, что детектор дыма неисправен, немедленно проинформируйте об этом управляющего домом/арендодателя:

**Аварийная горячая линия
degewo:**

(0)30 26485-5000

Из немецкой стационарной сети по местным тарифам, входит в безлимитные тарифные планы. Цены в сотовых сетях зависят от соответствующего оператора.



**Лучшие детекторы
дыма для вашей безо-
пасности.**

Для защиты вашей жизни

В ваших жилых помещениях установлены детекторы дыма HDv Sensys, высококачественные европейские изделия производства Detectomat.

Они устанавливаются, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье.

Смонтированные устройства заблаговременно и надежно предупредят вас о тлеющем и открытом огне с выделением дыма. Благодаря им вы получите важное для спасения время, чтобы вы и все находящиеся у вас люди могли перейти в безопасное место и позвонить в пожарную часть по телефону 112 и/или принять необходимые меры для тушения пожара.

Высокотехнологичное устройство с удобными функциями

Высокотехнологичный детектор HDv Sensys непрерывно проверяет наличие дыма с помощью оптических датчиков. При обнаружении пожара он сообщает об этом посредством громкого звукового сигнала и красного мигающего индикатора.

В стандартном режиме работы он не подает звуковых или световых сигналов. Так как для обнаружения дыма используются оптические датчики, от устройства не исходит никакого опасного излучения.



Надежный монтаж — основа для вашей защиты

Детекторы дыма монтируются согласно обязательному к применению стандарту DIN 14676. Поэтому детекторы дыма запрещается снимать с их первоначального места монтажа и устанавливать в другом месте. Если покрасить детектор HDv Sensys, заклеить его обоями или закрыть какими-либо предметами, это приведет к неисправности и даже отказу устройства. Главное правило: на детекторе HDv Sensys возможно наличие только таких загрязнений, которые соответствуют обычному использованию квартиры.

Детекторы дыма не предназначены для тушения пожаров, они могут только передать тревожный сигнал. В случае повреждения детектора HDv Sensys обратитесь к управляющему домом или вашему арендодателю.

Ежегодное обслуживание

Детектор HDv Sensys оснащен несъемной высокоэффективной литиевой батареей, благодаря чему ее замена не требуется в течение всего срока службы. Однако через регулярные интервалы необходима проверка на соответствие требованиям стандарта DIN 14676, которая выполняется для вас. Земельные строительные правила Берлина предусматривают, что арендатор отвечает за ежегодную проверку работоспособности. Поэтому вы должны ежегодно выполнять осмотр, обслуживание и проверку работоспособности согласно указаниям производителя (руководство по эксплуатации передается при монтаже). При этом требуется, в частности, проверить работу детектора дыма и неизменность его положения.

Как мне реагировать, если детектор дыма подает сигнал?

Сохраняйте спокойствие. В случае непрерывного звукового сигнала сначала проверьте свои помещения на предмет пожара. Если огня не видно, можно выключить звук, нажав для этого на верхнюю часть корпуса (например, с помощью палки щетки). При этом сигнал будет выключен на примерно 10 минут. В это время индикатор детектора мигает через каждые десять секунд, сигнализируя о том, что у устройства выключен звуковой сигнал. Хорошо проветрите помещение и убедитесь в отсутствии других источников водяного пара, испарений от готовки пищи или неопасных источников дыма. Как только возможная причина будет устранена посредством проветривания, после завершения времени выключения сигнала детектор дыма снова перейдет в нормальный режим работы.

Если детектор снова подает световые и звуковые сигналы, то это указывает на неисправность. Если детектор подает короткий звуковой сигнал каждые 40 секунд с одновременным миганием, то это указывает на неисправность. В этом случае позвоните по аварийной горячей линии, указанной на задней стороне.